

— MÓDULO DE ACTIVACIÓN POR CONTROL REMOTO

Power 1 y 4 Salidas

Dispositivo que activa una o hasta cuatro salidas para cumplir una función determinada mediante control remoto, con funciones programables y tecnología de código variable.

HASTA 200 CONTROLES · 433 MHZ



MÓDULO POWER Y CONTROLES REMOTOS


12 VDC

ENTRADA ± 2 V


14 mA

SIN SALIDA ACTIVA


60 m

ALCANCE LÍNEA DE VISTA


200

CONTROLES PROGRAMABLES

Características Técnicas


 Permite la programación de hasta **200 controles** remotos.

 Tiempo de temporización programable de **1 a 250 segundos** para cada salida.

 Salida de relevo de **15 A – 12 V** en régimen transitorio y **7 A – 12 V** en régimen continuo.

 Tecnología **Hopping Code** de código variable contra clonación.

Funciones Programables

4 SALIDAS · 6 FUNCIONES


Modo temporizado

Alarma residencial

Botón inteligente

Modo ON / OFF

Bloqueo central o garaje

Personalización de botones

Funciones Programables

1 SALIDA · 3 FUNCIONES


Modo temporizado

Botón inteligente

Modo ON / OFF

Atributos del Sistema

ATRIBUTO	ESPECIFICACIÓN
Voltaje de entrada	12 VDC (± 2 V)
Consumo	14 mA sin salida activa
Salida de relevo	15 A - 12 V régimen transitorio · 7 A - 12 V régimen continuo
Alcance control remoto	60 m línea de vista
Frecuencia	433 MHz
Tecnología	Hopping Code
Temporización	1 a 250 segundos programables por salida

Contenido del Empaque

POWER 1 SALIDA 12 V

-  Módulo principal Power 1 salida 12 V
-  Arnés de conexiones
-  1 control remoto de **1 botón** 433 MHz

POWER 4 SALIDAS 12 V

-  Módulo principal Power 4 salidas 12 V
-  Arnés de conexiones
-  2 controles remotos de **4 botones** 433 MHz

Aplicaciones

-  Bloqueo central de vehículos y apertura de **garajes** por control remoto.
-  Activación de **alarmas residenciales** y sistemas de protección.
-  Automatizaciones **temporizadas** de luces, bombas y motores.
-  Apertura remota de puertas, portones y compuertas.



MÓDULO POWER DE 4 SALIDAS